

go-e

Veri sayfası

go-e Charger Gemini flex

11/22 kW

Elektrikli araçlar için konforlu şarj istasyonu

Hangi elektrikli aracı veya
Plug-in hibrit sürmen önemli değil.
Aracını go-e Charger güvenilir bir
şekilde şarj edecek. Sabit ve hareketli.

Şarj gücü: örneğin 1,4 - 3,7 - 7,4 - 11 - 22 kW

V 1.1



Öne çıkan özellikler

go-e Charger Gemini flex

Elektrikli araçların şarjını daha da konforlu hale getiren birçok akıllı fonksiyon go-e Charger Gemini flex'e entegre edilmiştir. Şarj istasyonu, iç ve dış mekanlarda hem ev ortamında hem de ticari ortamda (şarj akımı satışı olmadan) kurulum için uygundur. Şarj cihazı, doğrudan uygun bir kırmızı CEE üç fazlı elektrik prizine veya adaptör (aksesuar olarak temin edilebilir) kullanılarak diğer prizele bağlanabilir.



En yüksek esneklik: Sabit ve mobil olarak kullanılabilir

Duvara montaj aparatında go-e Charger Gemini flex de tıpkı sabit bir duvar tipi şarj ünitesi gibi kullanılabilir. Büyük avantaj: Duvar tipi şarj ünitesi birkaç el hareketiyle mobil bir şarj istasyonuna dönüşür ve (kamusal) şarj istasyonunun mevcut olmadığı yerlerde de en yüksek şarj esnekliğini sağlar. Böylece tatil evi, kamp alanı ya da arkadaşlar ve akrabalar gibi yerlerde uzun bir seyahatten sonra bile rahatlık garanti (gerekirse aksesuar olarak temin edilebilir adaptörler gereklidir).



Her elektrikli aracı kolayca şarj edin - Tak ve çalıştır

go-e Charger, ev elektrik sistemine bağlı olarak çok az çabayla monte edilebilir ve en kısa sürede işleme alınabilir. Sadece duvara montaj plakasını takın, duvar tipi şarj ünitesini asın ve uygun bir prize takın. Şarj işlemi bir akıllı telefondaki kadar kolaydır. Tip 2 kabloyu takın ve go-e Charger standart ayarda araba tarafından talep edilen güçle şarj eder. Gerektiğinde şarj akımı, siyah düğme aracılığıyla doğrudan cihazda ayarlanabilir.



Çok sayıda güvenlik özelliği

go-e Charger'ın kapsamlı güvenlik özellikleri, araba güvenli bir şekilde şarj edilirken rahat bir şekilde arkana yaslanabilmenizi sağlar. Şarj istasyonu ihtiyaç halinde akım akışını kapatır veya ortaya çıkan hata akımlarında tamamen kapanır. Bu şekilde şarj cihazı aracı, elektrik sistemini ve kendini hasardan korur.



Tam kontrol - App üzerinden koltuktan da

Tüm şarj işlemleri go-e Charger ile prensip olarak App olmadan da gerçekleştirilebilir. Duvar tipi şarj ünitesi, güncel şarj durumunu bir LED halka üzerinden gösterir. Şarj durumu ile ilgili tüm ayrıntılar go-e Charger App üzerinden daha da konforlu bir şekilde çağrılabilir. Gerekirse bununla tüm temel ve konfor ayarları uyarlanabilir. Entegre elektrik sayacı sayesinde şarj edilen elektrik miktarını da takip edebilirsiniz. Duvar tipi şarj ünitesinin bir WLAN ağına bağlanması durumunda cihazı koltuktan bile kontrol edebilir ve denetleyebilirsiniz.



İç ve dış mekanlarda kullanılabilir

go-e Charger, her türlü hava koşulundan etkilenmeyen yüksek performanslı plastik sayesinde her zaman tam güç sağlar. Şarj kablosu hırsızlığa karşı korumalı bir şekilde kilitlenebilir. Dış mekan kurulumunda duvar tipi şarj ünitesini RFID çipi ile harici kullanıma karşı koruyabilirsiniz. RFID çipleri, cihazı birden fazla kişi paylaştığında da kullanışlıdır. Şarj edilen akım her kullanıcı için ayrı olarak gösterilir.



Uygun maliyetli ve sürdürülebilir şarj için çeşitli şarj modları

Mesai bitiminde eve gelmek ve doğrudan şarj işlemini başlatmak kolay, ancak sürdürülebilir ve ucuz olmayabilir. Şarj zamanlayıcısı gibi akıllı özellikler sayesinde, go-e Charger ile şarj işlemlerini, fazla elektriğin olduğu zamanlara alabilirsiniz. Bu da elektrik şebekesinin iş yükünü azaltır ve elektrik tarifesine bağlı olarak maddi olarak da daha uygun olabilir.

Teknik veriler

go-e Charger Gemini flex



Teslimat kapsamı

Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
16A ile 11 kW şarj istasyonu CEE kırmızı fiş	32A ile 22 kW şarj istasyonu CEE kırmızı fiş
Duvara montaj aparatı, vidalar ve dübeller dahil	
Opsiyonel olarak monte edilebilen hırsızlık emniyeti (U parça)	
Bir resetleme kartı	
Bir RFID çipi (hazır tanıtıldı)	
Hızlı başlangıç kılavuzu	

Ürün teknik özellikleri

	Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Boyutlar	Yakl. 15,5 x 26 x 11 cm	
Ağırlık	1,63 kg	1,82 kg
Bağlantı kablosu	30 cm + fiş, 5 x 2,5 mm ² (Tip H07BQ-F)	30 cm + fiş, 5 x 6 mm ² (Tip H07BQ-F)
Bağlantı	Tek veya üç fazlı	
Nominal gerilim	230 V / 240 V (tek faz) / 400 V / 415 V (üç fazlı)	
Nominal frekans	50 Hz	
Şebeke şekilleri	TT / TN / IT	
Hazırda bekleme gücü	3,1 W (LED'ler koyu) ila 5,2 W (LED'ler açık)	
RFID	13,56 MHz	
Wi-Fi	802.11b/g/n 2,4GHz / Frekans bandı 2412-2472Mhz	



İzin verilen ortam koşulları

Gemini flex 11 kW		Gemini flex 22 kW	
Kurulum yeri	İç ve dış mekanlarda, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde		
İşletim sıcaklığı	-25°C ila +40°C		
Depolama sıcaklığı	-40°C ila +85°C		
24 saat içinde ortalama sıcaklık	Maksimum 35°C		
Rakım	Deniz seviyesinin maksimum 2.000 m üzerinde		
Bağıl hava nemi	Maksimum % 95 (yoğuşmasız)		
Darbe mukavemeti	IK08		

Şarj gücü

Gemini flex 11 kW		Gemini flex 22 kW	
Maksimum şarj gücü	11 kW (16 A, 3 faz)	22 kW (32 A, 3 faz)	
Amper ve durum göstergesi	LED halka ve App üzerinden okunabilir		
Şarj gücünün ayarlanması	Düğme ve App ile		
	Şarj akımı üzerinden 1 Amper artışları 6 A ve 16 A	Şarj akımı üzerinden 1 Amper artışları 6 A ve 32 A arasında	

Gemini flex 11 kW		Gemini flex 22 kW		Not
Tek fazlı şarjlı araç ¹	1,4 kW 3,7 kW'ye kadar	1,4 kW 7,4 kW'ye kadar		Ülkeye özel sınırlamalar dikkate alınmalıdır
İki fazlı şarjlı araç ¹	2,8 kW 7,4 kW'ye kadar	2,8 kW 14,8 kW'ye kadar		Şarj cihazı iki fazlı olarak bağlanamıyor
Üç fazlı şarjlı araç ¹	4,2 kW 11 kW'ye kadar	4,2 kW 22 kW'ye kadar		go-e Charger, bağlantıda mevcut olan gücü anahtarlar

¹Şarj performansı, aracın onboard şarj cihazı faz sayısına bağlıdır

Araca bağlantı

Gemini flex 11 kW		Gemini flex 22 kW	
Tip 2 kutu (EN 62196-2'ye göre) mekanik kilitli (özel tip 2 kablo gereklidir, aksesuar olarak temin edilebilir)			
Tip 1 donanımlı araçlar Tip 2 adaptör kablosuyla Tip 1'e şarj edilebilir (Aksesuar olarak mevcut)			



Güvenlik fonksiyonları

	Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
DC algılamalı FI koruma modülü	20 mA AC, 6 mA DC	
Koruma sınıfı	I	
Kirlilik derecesi	II	
Hırsızlık emniyeti	Şarj kablosu kilidi	
RFID erişim kontrolü	Tanımlanmış bir RFID çipi içerir	
Giriş gerilimi	Faz ve gerilim testi	
Anahtarlama fonksiyonları	Anahtarlama fonksiyonlarının kontrolü	
Topraklama kontrolü	TT, TN ağları için (IT Şebekesi için kapatılabilir topraklama kontrolü - Norveç modu)	
Akım sensörü	3 fazlı	
IP55	Kire ve suya karşı koruma, dış mekanlarda uzun süreklili kullanım için uygundur	
go-e şebeke işletmecisi API	Şebeke operatörünün go-e Charger'a şebeke gücü kontrolü için yetkili erişimi için	
Modbus TCP	Şebeke işletmecisi tarafından şebeke gücü kontrolü vb. için	

Alt yapıya bağlantı

Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
CEE kırmızı 16A (3 faz)	CEE kırmızı 32A (3 faz)
Orijinal go-e adaptörlerle (teslimat kapsamında mevcut değil, aksesuar olarak temin edilir):	
CEE kırmızı 32 A üzerinde (üç fazlı - Şarj kutusu ile 16A'ya sınırlama)	CEE kırmızı 16 A üzerinde (üç fazlı)
CEE mavi 16A'ya (tek faz)	CEE mavi 16A'ya (tek faz)
16 A koruyucu kontak fişi üzerinde (ev prizi - tek fazlı)	16 A koruyucu kontak fişi üzerinde (ev prizi - tek fazlı)



go-e Charger App ve bağlanabilirlik

Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Yerel (WLAN-Hotspot) veya dünya çapında* (WLAN) kontrol ve izleme	
Yük ayarı/kontrolü (voltaj, akım, güç, enerji)	
Akım seviyesini 1 amper kademeli olarak ayarlama	
Start/Stop fonksiyonu ve şarj zamanlayıcısı	
RFID çiplerini/kartlarını yönetme (her şarj cihazı için en fazla 10 kullanıcı) Erişim yönetimi (RFID/App)	
OCPP 1.6*	
Enerji sayacı (toplam kWh ve RFID çipi başına toplam miktar)	
kWh limit modu / ECO modu* / Planlanmış şarj işlemi*	
Anlık bildirimler*	
Kablo serbest bırakma işlevleri	
Akıllı şarj yönetimi ile esnek elektrik tarifeleri*/**	
Statik yük yönetimi*	
Açık API arabirimi üzerinden fotovoltaik bağlantı (programlama gerekli)*	
LED uyarlaması	
Şarj istasyonundaki düğme ile şarj seviyelerinin yönetimi	
Daha sonraki fonksiyonlar için güncellenebilir (akıllı ev vb.)*	
Elektrik kesintisi durumunda şarj kablosu kilidinin otomatik olarak açılması	
App aracılığıyla 1/3 faz geçişi - şarj işlemi sırasında da	
Şarj işlemlerinin bulut ile senkronizasyonu ve geçmiş şarj işlemlerinin gösterilmesi*	
Belgelenmiş kamusal API arayüzleri: HTTP , MQTT, Modbus TCP	

*Şarj cihazı WLAN bağlantısı gereklidir

**Ayrı bir elektrik sağlama sözleşmesi gereklidir, yalnızca go-e tarafından App içinde kaydedilen esnek elektrik fiyatları için mümkündür

Bu bilgi formundaki telif hakkı go-e GmbH'ye aittir | go-e GmbH önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel versiyon şu adresten indirilebilir: www.go-e.com/downloads | Resimler gösterim amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir. | Hata yapma hakkı saklıdır.



go-e