

go-e

Gegevensblad

go-e Charger Gemini

Handig oplaadstation voor elektrische auto's

Welke elektrische auto of plug-in hybrid je ook hebt. De go-e Charger zal je voertuig betrouwbaar opladen. Stationair en mobiel.

11/22 kW

V 1.0



Highlights

go-e Charger Gemini

Veel slimme functies die het opladen van elektrische auto's nog comfortabeler maken, zijn in de go-e Charger Gemini al geïntegreerd. Het laadstation is geschikt voor installatie binnen en buiten, zowel in de particuliere als commerciële omgeving (zonder de verkoop van laadstroom). De lader kan met behulp van de 1,8 meter aansluitkabel direct op het elektrische systeem van het huis worden aangesloten.



Eenvoudig elke elektrische auto opladen

De go-e Charger kan afhankelijk van het elektrisch systeem van het huis met weinig moeite worden gemonteerd en binnen de kortst mogelijke tijd in bedrijf worden genomen. Bevestig gewoon de wandmontageplaat, hang de wallbox op en sluit deze aan op een geschikte stroomaansluiting*. Het opladen is net zo eenvoudig als bij een smartphone. Steek de Type 2 stekker in het stopcontact en de go-e Charger laadt de standaardinstelling met het door de auto gevraagde vermogen. Indien nodig kan de laadstroom via de zwart drukknop direct op het apparaat worden aangepast.



Diverse veiligheidsfuncties

De uitgebreide veiligheidsfuncties van de go-e Charger zorgen ervoor dat u ontspannen achterover kunt leunen terwijl de auto betrouwbaar wordt opgeladen. Het laadstation regelt de stroom indien nodig af of schakelt bij optredende foutstromen volledig uit. Zo beschermt de charger auto, de elektronica van het huis en uzelf tegen schade.



Volledige controle – via de app ook vanaf de bank

Alle laadprocessen kunnen met de go-e Charger in principe ook zonder app worden uitgevoerd. De wallbox geeft de actuele laadstatus aan via een led-ring. Alle details over de laadstatus zijn via de go-e Charger-app nog comfortabeler op te roepen. Hiermee kunnen zo nodig ook alle basis- en comfortinstellingen worden aangepast. Via de geïntegreerde stroommeter behoudt u ook een overzicht van de geladen hoeveelheid stroom. Als de wallbox in een wifi-netwerk is geïntegreerd, kunt u het apparaat zelfs vanaf de bank bedienen en bewaken.



Kan binnen en buiten worden gebruikt

De go-e Charger zorgt door een hoogwaardige kunststof op elk moment voor een volledig vermogen en is niet onder de indruk van alle weersomstandigheden. De laadkabel kan diefstalveilig worden vergrendeld. Bij installatie buiten kunt u de wallbox met behulp van een RFID-chip tegen extern gebruik beschermen. RFID-chips zijn ook zinvol wanneer meerdere personen het apparaat delen. De geladen stroom wordt voor elke gebruiker afzonderlijk weergegeven.



Verschillende laadmodi voor voordelig en duurzaam opladen

Na werktijd thuiskomen en meteen beginnen met opladen is eenvoudig, maar niet noodzakelijk duurzaam en voordelig. Door middel van intelligente functies zoals de laadtimer kunt u uw laadprocessen met de go-e Charger in tijden van overstroom verplaatsen. Dit ontlast het elektriciteitsnet en kan afhankelijk van het elektriciteitsstarief ook financieel uitbetalen.

*Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd.

Vanwege wettelijke bepalingen mag de go-e Charger Gemini in de volgende landen niet worden gebruikt: Zweden, Denemarken, Nederland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië.

Technische gegevens

go-e Charger Gemini



Leveringsomvang

Gemini 11 kW	Gemini 22 kW
11 kW Laadstation met met 1,8 meter aansluitkabel voor vaste installatie	22 kW Laadstation met met 1,8 meter aansluitkabel voor vaste installatie
Wandhouder incl. schroeven en pluggen	
Optioneel monteerbare diefstalbeveiliging (U-stuk)	
Een resetkaart	
Een RFID-chip (reeds ingeleerd)	
Beknopte handleiding	

Productspecificaties

	Gemini 11 kW	Gemini 22 kW
Afmetingen	Ca. 15,5 x 26 x 11 cm	
Gewicht	1,85 kg	2,34 kg
Aansluitkabel	1,8 m, 5 x 2,5 mm ² voor vaste aansluiting (type H07BQ-F)	1,8 m, 5 x 6 mm ² voor vaste aansluiting (type H07BQ-F)
Aansluiting	Een- of driefasig	
Nominale spanning	230 V / 240 V (eenfasig) / 400 V / 415 V (driefasig)	
Nominale frequentie	50 Hz	
Netvormen	TT / TN / IT	
Stand-byvermogen	3,1 W (leds donker) tot 5,2 W (leds helder)	
RFID	13,56 MHz	
Wifi	802.11b/g/n 2,4 GHz / frequentieband 2412-2472 Mhz	

Toegestane omgevingscondities

	Gemini 11 kW	Gemini 22 kW
Installatielocatie	Binnen en buiten, zonder direct zonlicht	
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +40 °C	
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +85 °C	
Gemiddelde temperatuur over 24 uur	Maximaal 35 °C	
Hoogte	Maximaal 2.000 m boven zeeniveau	
Relatieve vochtigheid	Maximaal 95% (niet-condenserend)	
Slagvastheid	IK08	

Laadvermogen

	Gemini 11 kW	Gemini 22 kW
Maximaal laadvermogen	11 kW (16 A, 3-fasig)	22 kW (32 A, 3-fasig)
Ampère- en statusindicator	Af te lezen via led-ring en app	
Het laadvermogen instellen	Met drukknop en app	
	Via laadstroom in stappen van 1 ampère tussen 6 A en 16 A	Via laadstroom in stappen van 1 ampère tussen 6 A en 32 A

	Gemini 11 kW	Gemini 22 kW	Opmerking
Eenfasig opladende auto ¹	1,4 kW tot 3,7 kW	1,4 kW tot 7,4 kW	Landspecifieke beperkingen moeten in acht worden genomen
Tweefasig opladende auto ¹¹	2,8 kW tot 7,4 kW	2,8 kW tot 14,8 kW	Het is niet mogelijk om de lader in twee fasen aan te sluiten
Driefasig opladende auto ¹	4,2 kW tot 11 kW	4,2 kW tot 22 kW	go-e Charger schakelt het vermogen uit dat op de aansluiting beschikbaar is

¹Oplaadcapaciteit afhankelijk van het aantal fasen van de onboard-lader van de auto

Aansluiting op voertuig

Gemini 11 kW	Gemini 22 kW
Type 2 bus (volgens EN 62196-2) met mechanische vergrendeling (eigen Type 2 kabel vereist, als accessoire verkrijgbaar)	
Voertuigen met Type 1 kunnen met adapterkabel Type 2 op Type 1 worden geladen (verkrijgbaar als accessoire)	

Veiligheidsfuncties

	Gemini 11 kW	Gemini 22 kW
FI-beveiligingsmodule met DC-detectie	20 mA AC, 6 mA DC	
Beschermingsklasse	I	
Verontreinigingsgraad	II	
Antidiefstalsysteem	Vergrendeling van de laadkabel	
RFID-toegangscontrole	Een ingeleerde RFID-chip is inbegrepen	
Ingangsspanning	Fase- en spanningstest	
Schakelfuncties	Schakelfuncties controleren	
Aardingscontrole	Voor TT-, TN-netwerken (uitschakelbare aardingstest voor IT-net – Noorwegenmodus)	
Stroomsensor	3-fasig	
Besturing voor optimaal netwerkgebruik:	Twee datakabels voor aansluiting op de rimpelspanningontvanger	
IP55	Bescherming tegen vuil en water, geschikt voor langdurig gebruik in de open lucht	
go-e netbeheerder API	Voor geautoriseerde toegang van de netbeheerder tot de go-e Charger voor de vermogensregeling in het net	
Modbus TCP	o.a. voor de vermogensregeling door de netexploitant	



go-e Charger-app en connectiviteit

Gemini 11 kW	Gemini 22 kW
Lokale (wifi-hotspot) of wereldwijde* (wifi) besturing en bewaking	
Afstelling/controle van de lading (spanning, stroom, vermogen, energie)	
Het stroomniveau in stappen van 1 ampère aanpassen	
Start-/stopfunctie / Oplaadtimer	
Beheer van RFID-chips/-kaarten (maximaal 10 gebruikers per lader) / Toegangsbeheer (RFID/app)	
OCPP 1.6*	
Elektriciteitsmeter (totaal kWh en totale hoeveelheid per RFID-chip)	
kWh-limietmodus / ECO-modus* / geplande laadmodus*	
Pushberichten*	
Ontgrendelingsfuncties van de kabels	
Flexibele energietarieven met intelligent laadmanagement*/**	
Statisch belastingsbeheer*	
Fotovoltaïsche aansluiting via open API-interface (programmering vereist)*	
Led-aanpassing	
Het beheren van de laadniveaus via de drukknop op het laadstation	
Kan worden geüpdatet voor latere functies (Smart Home, enz.)*	
Automatisch ontgrendelen van de laadkabel bij stroomuitval	
1-/3-fase omschakeling via app – ook tijdens het opladen	
Synchronisatie van de laadprocessen met de cloud en weergave van de laatste laadprocessen*	
Gedocumenteerde openbare API-interfaces: HTTP , MQTT, Modbus TCP	

*Wifi-verbinding van de lader vereist

**afzonderlijke leveringsovereenkomst voor elektriciteit bij de partner aWattar vereist, momenteel alleen in Oostenrijk end Duitsland beschikbaar

Het auteursrecht op dit gegevensblad ligt bij go-e GmbH | go-e GmbH behoudt zich het recht voor om onaangekondigde wijzigingen aan te brengen. De meest actuele versie kan hier worden gedownload: www.go-e.com/downloads | Afbeeldingen dienen als illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. | Fouten voorbehouden.



go-e